

GenSet



MG 5/4 I-HE

GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
USCITA TRIFASE DA 5,5 KVA E MONOFASE DA 2 KVA
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	+ Arresto automatico per basso livello olio + 1 presa trifase CEE 400V - 16A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore differenziale salvavita
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	+ Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz
Accessori a richiesta	+ Trolley: due ruote e maniglie
Potenza acustica	+ Lwa 95 (70 dB a 7 m)
Generatore CA 50Hz	+ Tipo: sincro + Potenza trifase (massima): 5,5kVA - 400V + Potenza monofase (massima): 2kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore a Benzina 3000 giri/min	+ Tipo: Honda GX270 - 1 cil. - 270 cm ³ + Potenza massima: 8,2 hp (6 kWm) + Avviamento: manuale + Raffreddamento: aria + Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 l/h
Altre caratteristiche	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 5,3 l + Dimensioni (Lu x La x H): 720 x 480 x 515 mm + Peso a vuoto: 80 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.