

**GenSet Generatore con motore a benzina monofase 3000  
Giri MG 4000 I-HE**

**Cod. MG 4000 I-HE**



## DESCRIZIONE

Gruppo elettrogeno portatile monofase da 3,85 kva  
motore a benzina 3000 giri/min  
serbatoio da 3,1 lt  
dotazioni di serie arresto automatico per basso livello olio  
2 prese monofase schuko 230 v - 50 hz protette da interruttore termico  
potenza acustica • lwa 98 (73 db a 7 mt)  
mg 4000 i-he 3,1 lt / dati tecnici it  
(\* ) - per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.  
tipo: honda gx 200 ohv - stage v - 1 cil. 5,1 hp (3,8 kwm) 196 cm<sup>3</sup>  
raffreddamento: aria  
avviamento: a strappo con fune  
consumo carburante al 75% del carico: 1,5 lt/h  
capacità serbatoio: 3,1 lt  
motore benzina  
3000 giri/min  
tipo: sincro  
potenza massima monofase: 3,85 kva - 230 v  
fattore di potenza: cos φ 0,8  
generatore ca-50hz  
classe d'isolamento: h  
temperatura ambiente: 40 °c (\*)  
altitudine di riferimento: 1000 mt (\*)

grado di protezione: ip 23  
dimensioni (l x w x h): 610 x 360 x 410 mm  
peso a secco: 38 kg



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni