

**GenSet Generatore con motore a benzina monofase 3000
Giri MG 8000 I-HE**

Cod. MG 8000 I-HE



DESCRIZIONE

Dotazioni di serie Arresto automatico per basso livello olio 1 presa monofase CEE 230V - 32A 1 presa monofase CEE 230V - 16A Uscita carica batteria 12Vcc
Protezioni per uscite di potenza Interruttore differenziale salvavita
Potenza acustica Lwa 97 (72 dB a 7 m)
Generatore CA 50Hz Tipo: sincro Potenza monofase (massima): 7kVA - 230V
Carica batteria: 120W - 12V - 10A - CC Fattore di potenza: cos M 0,8
Motore a Benzina 3000 giri/min Tipo: Honda GX390 - 1 cil. - 390 cm³
Potenza massima: 11,5 hp (8,7 kWm) Avviamento: manuale Raffreddamento: aria
Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 l/h
Altre caratteristiche
Classe d'isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C
Altitudine di riferimento: 1000 m
Grado di protezione: IP 23
Capacità serbatoio carburante: 6,1 l
Dimensioni (Lu x La x H): 720 x 480 x 515 mm
Peso a vuoto: 80 kg

