

**GenSet Generatore con motore a benzina monofase 3000  
Giri MG 8000 I-HE**

**Cod. MG 8000 I-HE**



## DESCRIZIONE

Dotazioni di serie Arresto automatico per basso livello olio 1 presa monofase CEE 230V - 32A 1 presa monofase CEE 230V - 16A Uscita carica batteria 12Vcc  
Protezioni per uscite di potenza Interruttore differenziale salvavita  
Potenza acustica Lwa 97 (72 dB a 7 m)  
Generatore CA 50Hz Tipo: sincro Potenza monofase (massima): 7kVA - 230V  
Carica batteria: 120W - 12V - 10A - CC Fattore di potenza: cos M 0,8  
Motore a Benzina 3000 giri/min Tipo: Honda GX390 - 1 cil. - 390 cm<sup>3</sup>  
Potenza massima: 11,5 hp (8,7 kWm) Avviamento: manuale Raffreddamento: aria  
Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 l/h  
Altre caratteristiche  
Classe d'isolamento: H  
Temperatura ambiente: 40 °C  
Altitudine di riferimento: 1000 m  
Grado di protezione: IP 23  
Capacità serbatoio carburante: 6,1 l  
Dimensioni (Lu x La x H): 720 x 480 x 515 mm  
Peso a vuoto: 80 kg

