

**Mosa gruppo elettrogeno monofase a benzina silenziato con inverter GE 2000 MI CK800011**

Cod.

GE 2000 MI



## DESCRIZIONE

### **Mosa gruppo elettrogeno monofase a benzina silenziato con inverter GE 2000 MI autoavvolgente**

POTENZE NOMINALI D'USCITA

Potenza monofase Stand-by: 2 kW / 230 V / 8.7 A

Potenza monofase PRP: 1.8 kW / 230 V / 7.8 A

Frequenza: 50 Hz

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 5 lt.

Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA): 90.5 dB(A) (65.5 dB(A) @ 7m)

Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA): 92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)

Peso a secco: 22 kg

Dimensioni (LxWxH): 498x298x459 mm

#### **Che cosa è un generatore Inverter?**

Un generatore inverter produce corrente continua e poi la converte corrente alternata utilizzando l'elettronica digitale. Ciò si traduce in una potenza di qualità maggiore, stabile e precisa, più sicura e più affidabile per alimentare apparecchiature elettroniche delicate e provviste di microprocessori come computer, televisori, dispositivi digitali e cellulari. I generatori inverter sono più silenziosi e leggeri rispetto ai generatori convenzionali di pari potenza.

