

**Mosa Gruppo elettrogeno monofase a benzina GE 5000
HBM con AVR CJ8N6011**

Cod. GE 5000 HBM AVR



DESCRIZIONE

GE 5000 HBM con AVR

Gruppo elettrogeno portatile - Motore benzina Honda avviamento autoavvolgente - Alternatore monofase - Potenza monofase 4 kVA (3.6 kW)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza monofase Stand-by: 4.9 kVA (4.4 kW)

Potenza monofase PRP: 4 kVA (3.6 kW)

Frequenza: 50 Hz

Prese: 1x 230V 16A 2P+T CEE - 1x 230V 16A 2P+T Schuko

Protezione termica per sovracorrente

Arresto motore per basso livello olio

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 5.3 l

Autonomia (75% di PRP): 3.3 h

Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA): 96 dB(A) (71 dB(A) @7m)

Peso a secco: 56 kg

Dimensioni (LxHxP): 650 x 520 x 490 mm

