

**Mosa Gruppo elettrogeno monofase a benzina GE 5000
KBM con AVR CJ8T1011**

Cod. **GE 5000 KBM AVR**



DESCRIZIONE

Gruppo elettrogeno Benzina KOHLER CH 395 COMMAND PRO - Alternatore sincrono monofase- Raffreddato ad aria con AVR
POTENZE NOMINALI D'USCITA

Potenza monofase Stand-by: 4.9 kVA (4.4 kW) / 230V / 21.3A

Potenza monofase PRP: 4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A

Frequenza: 50 Hz

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 7 lt.

Potenza acustica LwA (pressione LpA): 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)

Peso a secco: 60 kg

Dimensioni (LxWxH): 650x490x520 mm

Potenza uso continuo Monofase: 3.6 KW

Potenza uso continuo Monofase: 4 kVA

Potenza massima Monofase: 4.5 KW

Potenza massima Monofase: 5 kVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER CH395

Regolatore di tensione: AVR

Avviamento: Manuale Autoavvolgente

Consumo: 1.9 Lt/h al 75% del carico

Potenza acustica misurata LwA: 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)

Lunghezza: 650 mm
Larghezza: 490 mm
Altezza: 520 mm
Peso: 56 Kg



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni