

**Pramac Generatore avviamento elettrico trifase benzina
con AVR 9,5 kV S12000 T AVR**

Cod. PD123TH200H



DESCRIZIONE

Generatori al top della categoria caratterizzati da motori potenti e generosi, cofanatura robusta e funzionale con serbatoi di grande capacità per assicurare una autonomia superiore alla media.

Dotazioni standard

Regolatore elettronico della tensione AVR

Predisposizione per accessori quadro automatico CONN

Protezione differenziale DPP

Erogazione

Frequenza Hz 50

Tensione V 400

Fasi 3

Potenza

Potenza nominale massima LTP kVA 13.9

Potenza nominale massima LTP kW 11.1

Potenza nominale in servizio continuo COP kVA 11.8

Potenza nominale in servizio continuo COP kW 9.5

Potenza monofase

Potenza nominale massima monofase LTP kVA 5.6

Potenza nominale in servizio continuo monofase COP kVA 5.0

Motore

Marca Motore Honda

Sistema di avviamento Elettrico



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni